

Generator-Invertor *RURIS R-Power IS4000RC*

Putere maxima generator	4000 W
Frecvență de lucru	50 Hz
Număr prize	2 x 230V, 16A
Tensiune de ieșire DC	12V / 8.3A
Tensiune de ieșire AC	230 V
Putere motor	5.5 CP
Capacitate cilindrică	223 cmc
Ciclu de funcționare	4 timpi
Pornire	Electrica
Combustibil	Benzină fără plumb
Capacitate rezervor combustibil	12 L
Capacitate rezervor ulei	0.6 L
Autonomie la 50% sarcină	7.5 ore
Autonomie la 100% sarcină	4.8 ore
Distorsiune Armonică Totală (THD)	< 3%
Regulator de tensiune	Automatic
Accesorizare	Maner+roti de transport, Telecomanda
Greutatea neta	40 kg